

Testen und Messen

micro DM-100 Digital-Multimeter

Das RIDGID® micro DM-100 Digital-Multimeter setzt den neuen Standard für die Ermittlung der meisten elektrischen Probleme! Das micro DM-100 ist mit einem doppelt geformten, wasserdichten (1 m) IP67-Gehäuse versehen, außerdem ist es sturzsicher und perfekt für härteste Einsatzbedingungen geeignet.

Das micro DM-100 ist ein True-RMS und AutoRanging Gerät und ermöglicht genaueste und schnellste Messungen in allen Anwendungsbereichen. Es bietet 11 verschiedene, elektrische Funktionen von Wechsel-/Gleichspannung & Strom (1000V) bis hin zu Temperaturmessungen. Das micro DM-100 ist auch für den industriellen Einsatz zugelassen (CAT III-1000V & IV-600V) und bietet ein besonders großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für problemlose, deutliche Anzeige.

Merkmale

- IP 67 wasserdicht & sturzsicher
- 11 Funktionen in einem Gerät
- True RMS / AutoRanging

Technische Beschreibung

- Stromquelle – 9 V Batterie (inklusive)
- Display – LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Überlastungsschutz – CAT III & IV 1000V/600V
- Sicherungen – 2x, 0,5 A & 10 A- 1000 V
- Isolierung – Klasse II, doppelt geschirmt
- IP-Schutzklasse – IP-67 wasserresistent (1 m)
- Polaritätsanzeige – Ja, automatisch
- Automatische Abschaltung – Ja, nach 15 Minuten
- AutoRanging – Ja
- Manuelles Ranging – Ja (einzelne Taste)
- True RMS – Ja
- Im Lieferumfang – micro DM-100, Anschlussstecker, Prüfspitzen mit Abdeckungen, schwarz und rot, K-Adapter und Temperaturfühler, Schutztasche, 1x 9 V Batterie



Best.-Nr.	Beschreibung	Gewicht	
		lb.	kg
37423	micro DM-100 Digital-Multimeter	0,82	0,38